

## ECS KOMBI fiberbox 24xSCD lös front 1HE för blås och fast fiber märkning 01-48 ECS KOMBI fiberbox 48xSCD lös front 2HE för blås och fast fiber märkning 01-96

Hålbild för 24/48 SC duplex-adaptrar. Klarar flera typer av skarvkassetter, t.ex. ECS och Tykoflex.

ART. NR	BESKRIVNING
ECS24KOMBI/SCD	ECS Fiberbox 24xSCD lös front 1HE märkning 01-48
ECS48KOMBI/SCD	ECS Fiberbox 48xSCD lös front 2HE märkning 01-96

### Beskrivning

ECS24KOMBI/SCD

- Hålbild för 24 SC duplex-adaptrar
- Klarar flera typer av skarvkassetter, t.ex. ECS och Tykoflex
- Siffermärkta på frontpanelen 01-48
- Helt utdragbar panel med geidrar
- Panelen är enkel att justera i djupled (5cm)



Teknisk information

Svart

H: 1HE 44mm

B: 19" 455mm

D: 305mm

ECS48KOMBI/SCD

- Utdragbar fiberbox 2HE för upp till 96-fibrer och medföljande front med plats för 48 stycken SC duplex skarvstycken. Fronten levereras löst och monteras med 4st skruvar som medföljer fiberboxen.
- Obs, boxen levereras tom utan fiberhantering.
- Hålbild för 48 x SC duplex-adaptrar.
- Märkning 01-96 parvis.
- Klarar flera typer av skarvkassetter, t.ex. FO3001, Tykoflex mfl.
- Centrumpinne med gänga för enkel montering av skarvkassetter
- Helt utdragbar panel med geidrar
- Panelen är enkel att justera i djupled (5cm)



Teknisk information

Svart

H: 2HE 88mm

B: 19" 455mm

D: 305mm